

PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender el vehículo. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

MAZDA	CX-5	2017 y mas	CX-3	2016 y mas
Mazda6	2016 y mas	MX-5	2016 y mas	

APLICACIONES

- Arnes AXBUCS-MZ286V • AXCS-D-6V de 12 voltios al convertidor de 6 voltios

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Incluye el AXCS-D-6V de 12 voltios al convertidor de 6 voltios
- Retiene la cámara de reversa de fábrica
- Arnes AXSWC precableado (el AXSWC se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

* Visite AxxessInterfaces.com para aplicaciones específicas de vehículos actualizadas.

AXBUCS-MZ286V
Mazda (con pantalla central)
2014 y mas*

PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender el vehículo. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

MAZDA	CX-5	2017 y mas	CX-3	2016 y mas
Mazda6	2016 y mas	MX-5	2016 y mas	

APLICACIONES

- Arnes AXBUCS-MZ286V • AXCS-D-6V de 12 voltios al convertidor de 6 voltios

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Incluye el AXCS-D-6V de 12 voltios al convertidor de 6 voltios
- Retiene la cámara de reversa de fábrica
- Arnes AXSWC precableado (el AXSWC se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

* Visite AxxessInterfaces.com para aplicaciones específicas de vehículos actualizadas.

AXBUCS-MZ286V
Mazda (con pantalla central)
2014 y mas*

AXBUCS-MZ286V Mazda (with center display screen) 2014-Up*

*Visit AxxessInterfaces.com for up-to-date vehicle specific applications.

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired AXSWC harness (AXSWC sold separately)
- Retains the factory backup camera
- Includes the AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCS-MZ286V harness • AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

APPLICATIONS

MAZDA	CX-5	2017-Up	Mazda6	2016-Up
CX-3	2016-Up	Mazda3	2014-Up	MX-5
				2016-Up

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

AXBUCS-MZ286V Mazda (with center display screen) 2014-Up*

*Visit AxxessInterfaces.com for up-to-date vehicle specific applications.

INTERFACE FEATURES

- Pre-wired AXSWC harness (AXSWC sold separately)
- Retains the factory backup camera
- Includes the AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

INTERFACE COMPONENTS

- AXBUCS-MZ286V harness • AXCS-D-6V 12-volt to 6-volt converter

APPLICATIONS

MAZDA	CX-5	2017-Up	Mazda6	2016-Up
CX-3	2016-Up	Mazda3	2014-Up	MX-5
				2016-Up

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



AXBUCS-MZ286V

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground, and also to the **Black** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled (AXSWC 12v accessory) and the **Blue/White** wire from the AXCS-D-6V to accessory power.

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input.

Installing the AXBUCS-MZ286V

With the key in the off position:

- After the radio has been tested and working, connect the AXBUCS-MZ286V harness to the vehicle, and then into the AXSWC.
- Refer to the AXSWC instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the AXSWC.



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installmetraba.com or call 800-354-4782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP certified technicians

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2020 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 1/24/20



AXBUCS-MZ286V

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to chassis ground, and also to the **Black** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled "Camera Power 6V" to the **Blue/Red** wire of the AXCS-D-6V.
- Connect the **Red** wire labeled (AXSWC 12v accessory) and the **Blue/White** wire from the AXCS-D-6V to accessory power.

To the aftermarket radio:

- Connect the **Yellow** RCA jack to the backup camera input.

Installing the AXBUCS-MZ286V

With the key in the off position:

- After the radio has been tested and working, connect the AXBUCS-MZ286V harness to the vehicle, and then into the AXSWC.
- Refer to the AXSWC instructions for radio connections and programming.

Note: Disregard the harness that comes with the AXSWC.



KNOWLEDGE IS POWER
Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installmetraba.com or call 800-354-4782 for more information and take steps toward a better tomorrow.




Metra recommends MECP certified technicians

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com

© COPYRIGHT 2020 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 1/24/20

© COPYRIGHT 2020 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 1/24/20

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mayor sus habilidades de instalación y fabricación mejorando en la escuela de Instalación Electrónica Móvil. Regístrese en www.installmetraba.com o llame al 800-354-4782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Nota: Ignore el amarré que viene con el AXSWC.

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis y también al alambre **negro** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "Camera Power 6V" al cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** etiquetado (accesorio AXSWC 12v) y el cable **azul/blanco** del AXCS-D-6V a la corriente de accesorios.
- Al radio de mercado secundario:
Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.

Instalación del AXBUCS-MZ286V

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el amarré AXBUCS-MZ286V al vehículo y luego al AXSWC.
- Consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.

AXBUCS-MZ286V

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis y también al alambre **negro** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "Camera Power 6V" al cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** etiquetado (accesorio AXSWC 12v) y el cable **azul/blanco** del AXCS-D-6V a la corriente de accesorios.
- Al radio de mercado secundario:
Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.


Instalación del AXBUCS-MZ286V

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el amarré AXBUCS-MZ286V al vehículo y luego al AXSWC.
- Consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.

© COPYRIGHT 2020 METRA ELECTRONICS CORPORATION REV. 1/24/20

AXXESS Integrate • AxxessInterfaces.com



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).

EL CONOCIMIENTO ES PODER
Mayor sus habilidades de instalación y fabricación mejorando en la escuela de Instalación Electrónica Móvil. Regístrese en www.installmetraba.com o llame al 800-354-4782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Nota: Ignore el amarré que viene con el AXSWC.

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis y también al alambre **negro** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "Camera Power 6V" al cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** etiquetado (accesorio AXSWC 12v) y el cable **azul/blanco** del AXCS-D-6V a la corriente de accesorios.
- Al radio de mercado secundario:
Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.

Instalación del AXBUCS-MZ286V

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el amarré AXBUCS-MZ286V al vehículo y luego al AXSWC.
- Consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.

AXBUCS-MZ286V

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** a la tierra del chasis y también al alambre **negro** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** con la etiqueta "Camera Power 6V" al cable **azul/rojo** del AXCS-D-6V.
- Conecte el cable **rojo** etiquetado (accesorio AXSWC 12v) y el cable **azul/blanco** del AXCS-D-6V a la corriente de accesorios.
- Al radio de mercado secundario:
Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa.

Instalación del AXBUCS-MZ286V

Con la llave en la posición de apagado:

- Después de que se haya probado el radio y que esté funcionando, conecte el amarré AXBUCS-MZ286V al vehículo y luego al AXSWC.
- Consulte las instrucciones de AXSWC para las conexiones del radio y la programación.